

Hinweise zur Garantie

Bei Elektromotoren gewährt MVVS eine 36-Monate-Garantie auf Fertigungs- und Materialfehler.

Die Garantie deckt allerdings nicht:

- durch Unfall verursachte Schäden
- Beschädigungen durch unsachgemäße Handhabung oder Zerlegung des Erzeugnisses
- Beschädigungen durch Verwendung eines ungewuchteten oder beschädigten Propellers
- Beschädigungen durch Verwendung von Nichtoriginalteilen o. -zubehör
- Beschädigungen durch Ansaugen eines Fremdkörpers/-stoffes, wie z.B. Wasser, Chemikalien, Staub usw.
- Beschädigungen durch unsachgemäße Verwendung, wie z.B. falsche Versorgungsspannung
- Beschädigungen durch falsche Montage (ausreichende Kühlung ist zu gewährleisten)

Kontakt: MVVS, spol. s r.o., Tr. Kpt. Jaroše 35, 60200 Brno
Tel.: +420 545 211 683 Fax: +420 545 211 418
E-mail: mvvs@mvvs.cz
Internet: www.mvvs.cz

Garantieschein

Verkaufsdatum:

Händler:

Name und Anschrift des Käufers:



MVVS 6.5/910 (H/P), 6.5/1250 (H), 8.0/680 und 8.0/950 (H/P)

Bedienungsanleitung

1.2

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des sensorlosen MVVS-Wechselstrommotors der Reihe 6,5-8,0. Dieser Motor ist als Antrieb von Modellflugzeugen (oder Heli) konzipiert. Verwendete Materialien, unifizerte Markenteile sowie hochpräzise Herstellungsvorgänge garantieren eine lange Lebensdauer und Betriebsspitzenwerte dieses hochwertigen Produkts.

Technische Angaben

	6,5/910	6,5/1250	8,0/680	8,0/950
Umdrehungen / Volt	910	1250	680	950
Statordurchmesser	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm
Statorlänge	15 mm	15 mm	20 mm	20 mm
Wellendurchmesser	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Nennspannung	12 V	12 V	16 V	16 V
Polen	16	16	16	16
Betriebsspannung	12 – 22 V	10 – 22 V	12 – 18 V	12 – 22 V
Empfohlene Stromlast	30 – 40 A	35 – 45 A	35 - 45 A	35 – 45 A
Max. Belastbarkeit	60 A / 30s	70 A / 20s	55 A / 60s	70 A / 20s
Zellen	3 – 4 Li-xx	3 Li-xx	4 – 5 Li-xx	3 – 4 Li-xx
	6 Li-xx heli	4 Li-xx heli		6 Li-xx heli
Gewicht	185g	180g	225g	216g

Motormaße



